

## ESTIC EC-Winkelschrauber

### Mit Drehmoment-Drehwinkel-Überwachung



#### Handy 2000 Serie

#### Antriebs-Modus:

R: Direkt und Impuls-Modus

P: Nur Impuls Modus

#### Werkzeugtyp:

A: Winkelschrauber

S: Stabschrauber

SL: Stabschrauber mit Hebelstart

SP: Stabschrauber mit Schubstart

SC: Stabschrauber mit Extern-Start

P: Pistolenform

PH: Pistolenform mit Flansch

**EH2** - **R** **1** **020** - **A**

#### Maximales Drehmoment

In Nm (3 Zeichen)

#### Motor Leistung

0: 50W

1: 100W

2: 200W

3: 300W

Modell	Motor Leistung W	Antriebs-Modus		Drehmomentbereich Nm	Drehzahl Upm	Abtrieb Zoll	Gewicht Kg	Länge mm
		Direkt	Impuls					
EH2-R1020-A	100	X	X	4~20	1027	3/8"	1,4	386
EH2-R1030-A		X	X	6~30	702	3/8"	1,5	393
EH2-R2050-A	200	X	X	10~50	779	3/8"	2,1	433
EH2-R2080-A		X	X	16~80	480	1/2"	2,5	466
EH2-R2120-A		X	X	24~120	269	1/2"	3,0	514
EH2-R2180-A		X	X	36~180	184	3/4"	3,2	538
EH2-R3270-A	300	X		54~270	265	3/4"	7,7	625
EH2-R3370-A		X		74~370	207	3/4"	7,7	625
EH2-R3450-A		X		90~450	172	1"	10,5	659
EH2-R3600-A		X		120~600	126	1"	10,5	659