

SKP-BC32HL (für bürstenlose Schrauber) - nur für SKD-BN200 und SKD-BN500 Serien

Netzteil mit Zählfunktion und Schraubzeitüberwachung



- Nur für SKD-BN200 und SKD-BN500 Serie
- E/A Schnittstelle zur Einbindung in den Fertigungsprozess
- Schraubenzählung und Schraubzeitüberwachung
- Auto-Learn Funktion: Das Gerät stellt sich automatisch auf den jeweiligen Schraubfall ein

Das SKP-BC32HL Netzteil überwacht, ob das am Elektroschrauber eingestellte Abschaltmoment innerhalb eines einstellbaren Zeitfensters erreicht wird.

Außerdem wird jede IO-Verschraubung gezählt und mit einer Sollstückzahl verglichen. Über eine optische und akustische Anzeige werden IO, NIO und Summen-IO angezeigt. Die Drehzahl kann in zwei Stufen eingestellt werden. Eine Anlauframpe zum leichteren Finden der ersten Gewindgänge ist stufenlos bis 9,9 sec. einstellbar. Mit der Auto-Learning Funktion stellt sich das Gerät automatisch auf den jeweiligen Schraubfall ein.

Modell	SKP-BC32HL
Eingangsspannung	AC100V - 240V 50/60Hz
Ausgangsspannung	DC32V/20V 1,8A/3A
Zählbereich	1 - 99 Schrauben
Zählmethode	Vor- und Rückzählung einstellbar
Sanftanlauf-Zeit	0 - 9,9 s
Sanftanlauf-Drehzahl	30% - 100% der Maximaldrehzahl
Minimalzeit	0,00 - 9,99 s
Maximalzeit	0,0 - 9,9 s
Auto-Reset	Ein/Aus
Eingänge	Sensor, Reset
Ausgänge	IO, NIO, Summen-IO
Schrauberdrehzahl	2-Stufen HI/LO